

- *Images et vidéo haute qualité même en cas de faible éclairage*
- *1,2 mégapixels pour des images précises*
- *Vidéo jusqu'à 60 images/seconde : restitution très réaliste*
- *Microphone numérique intégré*
- *Webcam parfaite pour connexion internet Haut débit*
- *Plug & Play sous XP*



*te voir  
en ligne !*

**PHILIPS**

# ToUcam PRO II



## Informations produit

### Image

- Capteur :VGA CCD
- Résolution photo (interpolée) max. : 1,2 MP (1280 x 960)
- Résolution photo (réelle) max. :VGA (640 x 480)
- Résolution vidéo max. :VGA (640 x 480)
- Fréquence d'images : 60 images/seconde
- Objectif : 6 mm, f=2.0, H33°
- Balance des blancs : 2 500 – 7 500 k
- Enregistrement audio : microphone intégré

### Accessoires

- Bande velcro pour montage sur ordinateur portable / moniteur LCD
- CD-ROM avec logiciel et guide utilisateur
- Guide de prise en main
- Trépied pour utilisation sur bureau

### Connexions

- Connexion PC : USB 1.1

### Alimentation

- Via connexion USB

### Logiciel

- Messagerie instantanée vidéo (vidéo chat) avec Netmeeting 3.0 (Microsoft) et VideoLink Pro (Smith Micro)
- Visioconférence avec VideoLink Pro (Smith Micro) et PhotoBase (Arcsoft)
- Edition de vidéo avec VideoImpression 2.0 (Arcsoft)
- Messagerie vidéo et archivage d'images avec PhotoBase 3.0 (Arcsoft)
- Prise de photo, édition et archivage de photos avec PhotoImpression 4.1 (Arcsoft)
- Détection de mouvement par VideoLink Pro (Smith Micro)
- Répondeur vidéo par VideoLink Pro (Smith Micro)
- Lancement automatique d'enregistrement audio et vidéo par VideoLink Pro (Smith Micro)

### Dimensions

- Dépliée : 85 mm x 47 mm x 80 mm
- Pliée : 88 mm x 47 mm x 36 mm
- Poids : 100 g

### Configuration minimale

- Système d'exploitation : Windows 98, 2000, Me, XP
- Configuration du PC : Pentium II 233 MHz, 32 Mo de mémoire vive (RAM), 50 Mo d'espace disque libre, lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM, 1 port USB libre, carte son ou équivalent, connexion Internet pour la messagerie vidéo et la messagerie instantanée vidéo.
- Attention ! Les ordinateurs passés de Windows 95 à une version supérieure ne sont pas toujours compatibles USB.

## Les plus produits

La ToUcam PRO II intègre la dernière technologie en imagerie numérique, qui vous garantit une excellente qualité d'image pour la visioconférence, le chat et la messagerie vidéo.

### Images et vidéo haute qualité même en cas de faible éclairage

Le capteur CDD à sensibilité élevée et le contrôle automatique d'exposition garantissent des résultats éclatants même en cas de faible éclairage. La ToUcam PRO II fonctionne même avec une luminosité de 1 lux seulement, aussi la ToUcam PRO II convient parfaitement en intérieur et dans des environnements faiblement éclairés. Désormais, vous pouvez passer des appels vidéo et enregistrer des images quelque soit l'heure du jour ou de la nuit.

### 1,2 mégapixels pour des images précises

La résolution d'image maximale de 1280 x 960 pixels est pratiquement la meilleure que vous puissiez obtenir d'une webcam haute performance. Les logiciels de prise de photo, d'édition et d'archivage sont inclus.

### Vidéo jusqu'à 60 images/seconde : restitution très réaliste

Avec une fréquence d'image de 60 images/seconde, la ToUcam PRO II permet de réaliser des vidéos plein écran proches de la réalité. Avec les différents logiciels, vous pouvez non seulement tenir une visioconférence mais aussi créer ou éditer vos séquences vidéo ou encore intégrer la détection de mouvement et mettre en place un répondeur vidéo.

### Microphone numérique intégré

Le microphone numérique intégré garantit des enregistrements sonores sans défaut pour vos vidéos et une qualité audio parfaite pour le chat. Vous n'avez pas à installer un microphone externe !

### Webcam parfaite pour connexion internet haut débit

Grâce à la résolution VGA (640 x 480 pixels), à la possibilité de charger des vidéos tout en les visionnant et de bonne qualité audio, la ToUcam PRO II offre une excellente performance pour la messagerie instantanée vidéo en particulier avec une connexion internet haut débit

### Plug & Play sous XP

Les utilisateurs sous Windows XP n'ont pas besoin d'installer de logiciels. Il suffit de connecter la ToUcam II à un port USB libre du PC et vous pouvez utiliser n'importe quelle application sous Windows XP.

## Philips EGP

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527 - Imprimé en France - Juin 2003

[www.philips.com/ce](http://www.philips.com/ce)

